

dingz Front plus

Beschreibung

dingz front plus enthält 4 konventionelle Tasten und einen Bewegungsmelder. Zusammen mit der dingz Base kann es bis zu 4 Lampen stufenlos dimmen. Manuell oder automatisch mit Hilfe des Helligkeitssensors. dingz kann bis zu 2 elektrische Storen hoch- und runterfahren und deren Winkel einstellen sowie Thermostate mit Hilfe der Temperatursensoren steuern. Alle 4 Kanäle verfügen über eine Energie- und Leistungsmessung und das LED-Nachtlicht weist Ihnen den Weg in der Dunkelheit. dingz front plus verbindet sich direkt mit Ihrem WiFi Gateway / Access-Point - ein zusätzliches Gateway ist nicht erforderlich.

Daten

| | |
|-------------|--|
| Typ | dingz front 4 Tasten |
| Modell | dz1f-4b-xx |
| Farben | weiß, hell-grau, dunkel-grau, schwarz, mocca |
| Abmessungen | Verpackung 90 x 90 x 35 mm (B x H x T) |
| Empfohlener | Verkaufspreis CHF 159.00 (inkl. MwSt.) |
| Garantie | 2 Jahre |



Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Drahtlos/WiFi Standard | 2.4GHz - IEEE 802.11n |
| Abmessungen | (B x H x T) 60 x 60 x 20 mm |
| Gewicht | 28 g - 72 g inkl. Verpackung und Handbüchern |
| Versorgungsspannung | 3,8VDC - 0,5A |
| Leistungsaufnahme | 0,3W |
| Leistungsmessung | 0 - 300 Watt |
| PIR | Reichweite 5m - Winkel: horizontal 100° vertikal 82° |
| Sensoren | Temperatur - Umgebungslicht |
| Schnittstellen | REST API |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Betriebstemperatur | +5°C bis °35°C - 10 - 85 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | +5°C bis 50°C - 5 - 90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Sicherheit & EMC | CE |



Kompatibilität

| | |
|--------|--|
| Feller | EDIZIOdue |
| Hager | kallysto.line/kallysto.tend/kallysto.pro |
| ABB | Sidus |

Einige Funktionen erfordern

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Internet Verbindung | WLAN Gateway/Access-Point |
| dingz App | Apple iOS • Android |